

- Devices (3)
- Lights
- Showmaster
- Video_Player
- Tasks (2)
- Task_1
- Task_2
- User Variables (3)
- Cue Library (0)
- User Groups
- Resources
- Serial Ports
- MIDI Ports

表演大师

> Embedded Show Controller 内建式表演控制器

产品特点

即时控制 - 内建功能强大的 Medialon Manager 管理者引擎

网络控制与监控 - 由 TCP/IP 来监控各器材

庞大的器材库 - 提供大部分的 Medialon Manager 管理者 MxMs

边改边试的功能 - 包含节省您工作时间的 position tracking 功能

适用领域

- 博物馆
- 产品展示中心
- 观光景点
- 游乐园
- 户外建筑体大型视频播放
- 展览
- 销售点
- 餐馆
- 俱乐部 & 赌场



表演大师 Showmaster 将得奖无数的表演控制软件—Medialon Manager 管理者内建在小巧但坚固的硬件设计里。

我们提供您以往只有在超大型或是昂贵的系统里才可见到地简单上手程序工具软件。只要将表演大师连接到笔记型电脑即可开始编辑时间轴任务和「毋须撰写」的逻辑运算程序。毋须编译并且可以同时测试与编辑。一旦表演程序完成後，该档案会自动的被传输至内建式的表演控制器，无论是 Relay 输入、TCP/IP 指令、内部排程 或是任何的输入或是触摸式萤幕均可启动表演程序的播放。

Showmaster 可以附属在一个 Medialon Manager 管理者系统之下 也可以从 Medialon Panel®(免费的触摸面板软件)或是 Medialon Scheduler® 排程者来远端控制。使用者可以从远端来撰写或是更新程序并且下载到在网络上的 Showmaster。

Showmaster 由其所附的接口来控制各项器材：乙太网络 Ethernet、4 个串连口 serial ports、1 个 DMX 输出、1 个 MIDI 输出/输入、16 个数码输入与 16 个数码输入。

液晶面板上显示操作状态讯息和菜单。

Showmaster 让您享有 Medialon Manager 管理者的丰富内建器材库，方便您连结许多音视频器材。此外，内建的驱活程式工具让您轻松地使用 TCP/IP、UDP、serial 和 MIDI 通讯模式来撰写驱活程式。



**产品名称**

SWM 表演大师 内建表演总控器，包含表演大师程式撰写工具

显示

液晶萤幕 4x20 字元 由四个液晶来显示

使用者介面

面板上六个按钮来控制菜单

串行口界面

数量 4
连接头 9-pin D-type Male
规格 RS-232

数码界面

数量 16x 数码输入
16x 数码输出

详细资讯 输入信号是光纤隔离并且可接受 3-31 瓦直流或交流电 RMS (40Hz-10kHz)
输出信号是机电 SPDT 规格 C 辟开式继电器

Rated Load:
0.5A @ 125VAC (62.5 VA max.)
1A @ 24VDC (30 W max.)

连接头 数码输入- 37-way D-type Male
数码输出- 37-way D-type Female

DMX 界面

数量 1
连接头 XLR 5 Pin Female
规格 DMX-512

MIDI 界面

数量 1
连接头 USB to DIN (x2) 连接线
(1x 输入, 1x 输出)

网络链接

连接头 RJ45 female
界面 10/100Mbps (100BaseT)
通讯协定 TCP/IP, UDP/IP
功能 撰写程序、纠错、控制器材、远端控制表演大师

硬件规格

尺寸 Rack Mount 18.75 x 10.25 x 1.75" (476 x 260 x 44.5mm)
Stand-alone 17.38 x 10.25 x 1.75" (441 x 260 x 44.5mm)
重量 11lb (5 kg)
可耐温度 32°F - 122°F (0°C - 50°C)
可耐湿度 10 - 80% RH Non-condensing

电源

连接头 IEC C14
电压 250 Watt ATX Power Supply Auto-Ranging 100-240VAC / 50-60Hz

验证

FCC EN60950-1 FCC Class A
CE EN55022

配件

包含 Power cable 电源线
USB/MIDI 连接线
可嵌式外壳
Showmaster Editor 软件
Showmaster / Editor 使用者手册

选购配件

SWM_BO Showmaster break-out 连接线与输出或输入连接的 DIN terminal blocks

MEDIALON Inc.
2977 McFarlane Road, Suite 301
Miami, FL 33133, USA
Tel.: +1 305 445 4045
Fax: +1 305 445 4048
www.medialon.com

MEDIALON
101 rue Pierre Sépard
F 92324 Châtillon Cedex, France
Tel.: +33 (0)1 46 55 60 70
Fax: +33 (0)1 46 55 54 83
www.medialon.com